

## 4/8 BÖLGE Lİ GÜVEN LİK SİSTEM İ

- \* Her bir sistemde en az Kablol u 8 adet programlanabilen zone ve 1 adet tamper zonu olmalıdır.
- \* Her bir sistemde en az 2 adet programlanabilir çıkış olmalıdır. Çıkışlar 8 adete kadar genişletilebilmelidir.
- \* Her bir sistemde gündüz zonu (Chime) olmalıdır.
- \* Çift tetikleme zonu özelliği olmalıdır.
- \* Gece güvenlik işlevini yürütmesi için stay mod u olmalıdır.
- \* Her bir sisteme 8 adet kablosuz dedektör (Receiver ilavesiyle) bağlanabilmelidir.
- \* Panel hem kablolu hem kablosuz HIBRIT olarak çalışabilmelidir.
- \* Sisteme en az 80 adet uzaktan kumanda (Receiver ilavesiyle) tanımlanabilmelidir.
- \* Dahili saat ve takvim olmalıdır.
- \* Her bir sistem için en az 100 farklı kullanıcı tanımlanabilmelidir.
- \* Teknisyen kodu ve tanımlanabilen kullanıcı yetkileri olmalıdır.
- \* Her bir sistemde en az 2 farklı alan tanımlanabilmelidir.
- \* Her bir sistem için en az 8 adet keypad (Tuş takımı) tanımlanabilmelidir.
- \* Her bir sistem son 256 olayı tarih ve zaman bilgisiyle hafızada tutabilmelidir.
- \* Otomatik duman algılayıcısı sıfırlama özelliği olmalıdır.
- \* Çok yönlü, contact ID , sia III , 4+2 , voice ve telefon hattı haberleşme formatlarını iç erme özelliği olmalıdır.
- \* Farklı tuş takımlarını destekleme özelliğine sahip olmalıdır.
- \* Toplam 8 adete kadar telefon numarasını otomatik olarak arama özelliğine sahip olmalıdır.
- \* Opsiyon olarak ses modülü koyarak sesli mesaj iletme (90 saniyelik kayıt) ve sistemi telefonla uzaktan açıp kapama imkanı olmalıdır.
- \* Opsiyon olarak EEPROM program yedekleme ünitesi olmalıdır.
- \* Geri arama özelliği olmalıdır.
- \* PC bağlantı kablosu ile program indirme/yükleme özelliğine sahip olmalıdır.
- \* Telefon hattı üzerinden bilgisayarla program indirme/yükleme özelliğine sahip olmalıdır.
- \* Ek aparatlar ile Panel internet üzerinden merkez bağlantısını sağlayabilmeli
- \* İnternet hattı kesilmesi durumunda panel sıralı olarak telefon hattına geçiş yapabilmelidir.
- \* Telefon hat durumu ve hat üzerindeki haberleşmeyi dinleme özelliği olmalıdır.
- \* Sistemin orijinal trafosu olmalıdır.
- \* Alarm panel kartı plastik muhafaza kutu içinde olmalıdır.
- \* Plastik kutu içerisinde 220 V için cam sigortası olmalıdır.
- \* Kullanılan plastik kasa kurşun malzeme içermemelidir ve RO SH belgesine sahip olmalıdır.
- \* Ek aparat kullanılarak alarm panelini alarm kontrol merkezine NETWORK üzerinden bilgi gönderebilmelidir.
- \* Ek aparat kullanılarak alarm panelini alarm kontrol merkezine GPRS üzerinden bilgi gönderebilmelidir.